

クリックシェア 操作方法

● 機器名称



● PCへの接続方法及びモニターへの投影方法

1 PCにボタンを接続します。



- ボタンをPCとUSB接続すると、下のウィンドウが起動します。(OSや設定によっては起動しない場合があります。)



- フォルダーを開いてファイルを表示をクリックしてください。
- しばらく待っても起動しない場合は[コンピュータ]→[ClickShare]を開いてください。
※初回の接続時にはドライバインストールのため1分ほどかかります。

2 実行ファイルを起動し、ボタンと本体とを接続します。

名前	更新日時	種類	サイズ
ClickShare_for_MacOSX.app	2014/07/14 16:59	ファイルフォルダ...	
_VolumeIcon.icns	2014/07/14 16:59	ICNSファイル	4 KB
_JLLO	2014/07/14 16:59	JLLOファイル	4 KB
version	2014/07/14 16:59	VERSIONファイル	1 KB
VolumeIcon.icns	2014/07/14 16:59	ICNSファイル	250 KB
autorun.inf	2014/07/14 16:59	セットアップ情報	1 KB
ClickShare_for_Windows.exe	2014/07/14 16:59	アプリケーション	6,328 KB
Download ClickShare Launcher	2014/07/14 16:59	インターネット...	1 KB

ダブルクリック

- ClickShare_for_Windows.exeまたはClickShare_for_MacOSX.appをダブルクリックして起動します。
- 接続中はボタンが白く点滅します。
- 準備ができると白く点灯に変わります。
- 点灯したら、ボタンを押せば共有が始まります。



ClickShareを頻繁にお使いの方はLauncherソフトをインストールしていただくことで②の手順を省きボタンを押すだけで利用できるようになります。Launcherからインストーラーをダウンロードし、インストールしてください。▶詳しくは裏面をご覧ください。

こんなときは!

Q 接続がうまくいかなくなってしまったり、違う会議室からボタンを持ってきたりした場合はどうすれば良いですか?

A

右図のように本体にボタンを接続することで、ペアリングをします。ペアリング完了後、再度PCと接続してください。▶詳しくはユーザーガイドをご覧ください。



3 ボタンが白点灯になったらボタンを押します。



- 下の写真のように投影されます。
※投影中は赤点灯になります。
※最大で4人まで同時に投影することができます。



- 投影中にもう一度ボタンを押すと投影を解除します。
- ボタンを長押しすると、長押ししたPCの画面が全画面になります。

ボタンの色別状態の早見表

白点滅



●スマホ、タブレットの写真をモニターへの投影する場合

ClickShare スマートフォン・タブレット用 アプリケーションのインストール (iOS,Android)

1 iOS 端末または Android 端末に ClickShare アプリをインストールします。

- 下記から「ClickShare」で検索してください。



※必ず最新版をインストールしてください。

2 iOS および Android 端末の Wi-Fi 接続設定画面を開いて ClickShare に接続してください。

- 設定画面上に表示される SSID 値：ClickShare-xxxx (xは数字) を選択ください。
- その後接続パスワード：clickshare (すべて小文字) を入力してください。
- 上記 SSID の値、パスワードは初期値となりますので異なる場合は管理者にお問い合わせください。

3 接続した後、**1**でインストールしたアプリを起動します。

- 赤丸のボタンが白点灯であれば投影可能です。点滅時は Wi-Fi 接続がされているか再度確認してください。

【アプリケーションで投影できるファイル】
 ○ 静止画 (.jpeg, .gif, .png...etc)
 ○ ドキュメント (.doc, .pdf, .xls...etc)

【アプリケーションで投影できないファイル】
 × 動画 (.mpeg, .mov...etc)
 × スマートフォンやタブレットのホーム画面

Wi-Fi 設定画面 表示内容

RoomAご利用の場合： ClickShare-1874765560
 RoomBご利用の場合： ClickShare-1874765518
 に接続して下さい。

接続時のパスワード clickshare (すべて小文字)

●頻繁にクリックシェアを利用する場合、ランチャソフトをインストールして頂くと早くモニターに投影できます。


ClickShare ランチャソフトのインストール (PC用)

1 ClickShare を起動し、ランチャをクリックします。

- ClickShare ボタンを PC に挿し、起動します。

名前	更新日時	種類	サイズ
ClickShare_for_MacOSX.asp	2014/05/28 14:46	ファイル、フォルダ	
ClickShare_for_Windows.exe	2014/05/28 14:46	アプリケーション	6.738 KB
Download ClickShare Launcher	2014/05/28 14:46	インターネット...	1 KB

- Download ClickShare Launcher をダブルクリックすると、ダウンロードが始まります。




- インストーラーを保存します。

2 インストーラーをダウンロードし、インストールします。

- 保存したインストーラーを開き、セットアップファイルをダブルクリックします。


名前	種類
ClickShare_Launcher_01_03_00_0001_Setup_Mac.zip	圧縮 (zip 形式) フォルダ
ClickShare_Launcher_01_03_00_0001_Setup_Win.zip	圧縮 (zip 形式) フォルダ
release notes.txt	テキストドキュメント

- ライセンス規約への同意は「accept」を選択し、インストール先を選択すると、インストールが始まります。



- インストール完了です。

3 次回からボタンを押すだけですぐに使えるようになります。



※ボタン (LEDの動作) の状態

LED の動作	説明
白色で点滅	<ul style="list-style-type: none"> Button はラップトップに接続され、初期化中またはユーザーが ClickShare アプリケーションを開始するのを待機中。 Base Unit にある Button のペアリング/ソフトウェアアップデート進行中。
白色で点灯	<ul style="list-style-type: none"> ClickShare 画面共有の開始準備完了。 ペアリング完了。Button を Base Unit から取り外すことができます。
赤色で点灯	<ul style="list-style-type: none"> ディスプレイで画面の共有中。 ペアリングおよびソフトウェアアップデートは完了。Button を Base Unit から取り外すことができます。
赤色で点滅	<ul style="list-style-type: none"> エラー発生。
オフ (消灯)	<ul style="list-style-type: none"> Button が USB ポートに差し込まれていないか、適切に差し込まれていない。 Button が故障している。 USB ポートまたはコンピューターが故障している。